

PROTECT HOME

СИСТЕМА UPS С ЕДНОФАЗЕН ВХОД / ИЗХОД

Непрекъсваемо захранване

Еднофазен вход; еднофазен изход

Захранване 600 VA с вградени батерии



Непрекъсваема сигурност за компютри и мултимедия

Защитете се срещу загуба на данни с помощта на непрекъсваемо захранване. Protect Home осигурява защита с един изход с мощност 600 VA. Системата измерва и защитава срещу последствията от отпадане на електрозахранването, колебанията в напрежението и опасните пикове.

Подходяща защита

Системата Protect Home е специално проектирана за домашни мултимедийни приложения. Тя осигурява пълна защита от пренапрежение за телефона, факса и модема.

Консуматорите се свързват направо към защитените контакти директно чрез UPS.

Системата Protect Home има всички характеристики, които могат да осигурят съвременните технологии, за да защити скъпото Ви оборудване от късо съединение и претоварване.

Лесно за използване

Изчистеният дизайн с една платка и LED индикаторите Ви уведомяват за най-важните условия на работа. Лесната употреба се допълва от звукова сигнализация.

Лесно управление

Protect Home може да се свърже бързо и лесно с PC или MAC чрез USB или RS232 интерфейси.

С помощта на включения софтуер на AEG за изключване „CompuWatch“ модулът Ви позволява да контролирате най-важните операции и осигурява автоматично изключване при отпадане на електрозахранването за по-дълго време.

Основни характеристики

- » Издръжлива UPS технология за случаите на отпадане на електрозахранването, колебания и пикове в напрежението
- » USB и RS232 интерфейси за контрол и управление за PC и MAC
- » Напълно разработен „plug & play“ софтуер „CompuWatch“
- » Защита за комуникационните линии (телефон, факс и модем)
- » Удобен за потребителя дизайн на батериите
- » Индивидуален режим на работа, възможност за монтаж на стена
- » 1 изход за свързване на консуматори с високи изисквания към захранването, напр. лазерни принтери
- » 24-месечна гаранция с услуга за разширена замяна (изисква се безплатна регистрация)

Най-добрите характеристики:

Пълна защита за телефон, факс или модем, USB порт и сериен порт за комуникация с PC или MAC.

PROTECT HOME

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА

Класификация VFD SY 322 съгласно IEC 62040-3	Protect Home
Номинална мощност	600 VA
	300 W
Номер на частта	600 001 1844
ВХОД НА UPS	
Входно напрежение	230 VAC
Напреженов обхват без захранване от батериите	+6 % / -10 %
Честота	50 Hz / 60 Hz ±5 Hz
Консумация	3 A
ИЗХОД НА UPS	
Номинално изходно напрежение	230 VAC
Номинално изходно напрежение в режим на батерии	±10 %
Честота в режим на батерии	50 Hz / 60 Hz ±1 Hz
Изходен ток	2.6 A
Време на превключване при отпадане на мрежовото захранване	2 – 6 ms (типично)
Форма на напрежението	Модифицирана синусоидална вълна
Защита от претоварване/късо съединение	Да
БАТЕРИЯ	
Тип	Запечатана, не изисква поддръжка (собствена марка)
Време на автономна работа за 1 компютър с TFT 17"	~ 10 мин.
Защита от претоварване / дълбоко разреждане	Да
Време за презареждане (до 90 % от номиналния капацитет)	8 ч
КОМУНИКАЦИЯ	
Интерфейси	USB и RS232 за състоянието и измерванията
Софтуер за изключване (на CD)	За всички популярни операционни системи (напр. Windows, Linux, MAC)
Индикация за неизправност (акустична / визуална)	Спиране на тока, претоварване, изтощена батерия, повреда
ОБЩИ ДАННИ	
Възприеман шум (на разстояние 1 m)	<40 DB(A) (без вентилатор)
Диапазон на работната температура	0° – 40°C
Влажност	20 – 90 %
Работна надморска височина	До 1000 м при номинален товар
Електромагнитна съвместимост (EMC)	EN 62040-2 Клас C2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Безопасност на изделието	EN 62040-1
Защита на комуникационните линии	RJ11 (телефон, факс, модем)
Изходи	4 гнезда, защитени от удар (4 x защита от пренапрежение, 3 x UPS защита)
Цвят	Blackline, гланцирано покритие
Прибл. размери Ш x В x Д (mm)	137 x 96 x 310
Прибл. тегло	3.5 kg
Доставка	Мрежов захранващ кабел, софтуер за управление „CompuWatch“ (CD), комуникационни кабели USB и RS232, инструкции за работа
Съответствие	CE

AEG PS - Protect Home - BG - 04/2014 V1 - Техническата информация в този документ не съдържа обвързващи отговорности или гаранции. Съдържението служи само за информация и може да се промени по всяко време. Ще направим обвързващи ангажименти само след получаване на конкретни запявания и ще уведомим клиента за съответните условия. Персони несвързващи характер на тези условия не поемат отговорност нито за точността нито за пълнотата на предоставената търговска марка, която използва лиценза на AEG Electronics.



AEG Power Solutions

За повече информация и помощ се свържете с местния представител на AEG Power Solutions. Данни за контакт може да намерите на:

www.aegps.com

AEG
POWER SOLUTIONS